

HLR LOOKUP (Home Location Register)





CHE COS'È IL SERVIZIO HLR?

Il termine HLR è l'acronimo di Home Location Register. Si tratta di un database contenente alcune informazioni su tutti gli utenti che accedono alla rete GSM. Il servizio HLR Lookup è un'interrogazione a questo database che, data una serie di numerazioni SIM, permette di conoscerne lo stato e l'operatore di telefonia mobile a cui appartengono. È essenziale per chi necessita di informazioni accurate, aggiornate e in tempo reale di qualsiasi utente GSM nel mondo.

COME SI INVIA UNA RICHIESTA HLR?

La richiesta va inoltrata tramite un semplice metodo QUERY/GET al seguente indirizzo URL: http://mrs.agiletelecom.com/mrsclient.aspx

aggiungendo i seguenti parametri:

| 00 0 1 | | | |
|----------|--------|---------------|---|
| Nome | Tipo | Esempio | Descrizione |
| USER | String | testaccount | Username dell'account |
| PASSWORD | String | mypassword | Password dell'account |
| NUMBER | String | +393331234567 | Numero da controllare in formato internazionale |

Esempio della richiesta:

http://www.agiletelecom.com/MRS/mrsclient.aspx?USER=testaccount&PASSWORD=mypassword&NUMBER=+491234567890







QUALE RISPOSTA SI RICEVE?

Il servizio risponderà con un codice XML contenente i seguenti campi:

| RISPOSTA POSITIVA | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|--|---|
| XML Tag 1 | XML Tag 2 | XML Tag3 | Esempio | Descrizione |
| | Tuesdantia | Response_code | 0 | Codice di risposta |
| | Transaction | Response | success | Descrizione della risposta |
| | Account | User | Test | Username dell'account utilizzato per la richiesta |
| | Account | Credit | 52142 | Credito attuale (in millesimi di Euro) |
| | | msisdn | 491234567890 | Numero per il quale è stato richiesto il controllo |
| | | prefix | N/A* | - |
| | Mobile | full_imsi | 26202789456000 | IMSI della numerazione SIM (se disponibile) |
| | | full_msc | N/A* | - |
| | | mobile_country_code | 262 | MCC dell'operatore (stato) |
| | | mobile_network_code | 02 | MNC dell'operatore (codice operatore) |
| > | | country_code | N/A* | - |
| <u>69</u> | | country_iso | N/A* | - |
| еТе | | country_name | Germany | Paese d'appartenenza |
| AgileTelecom | | country_capital | N/A* | - |
| om | | country_zone | N/A* | - |
| _ | HomeDetails | country_timezone | N/A* | - |
| | HomeDetails | country_long | N/A* | - |
| | | operator_lat | N/A* | - |
| | | operator_mnc | 02 | MNC dell'operatore (codice operatore) |
| | | operator_name | Vodafone D2 | Nome dell'operatore |
| | | operator_alias | N/A* | - |
| | LocationDetails | partialMsc | N/A* | - |
| | | country_mcc | N/A* | - |
| | | country_code | N/A* | - |
| | | country_iso | N/A* | - |
| | | country_name | Subscriber is currently located in Germany | Paese in cui è attualmente localizzato il numero (se disponibile) |
| | | country_capital | N/A* | - |





| | | country_continent | N/A* | - |
|--|-------------|-------------------|------------|--|
| | | country_timezone | N/A* | - |
| | | country_long | N/A* | - |
| | | country_lat | N/A* | - |
| | | ported | YES | NO = il numero utilizza il suo operatore originario YES = il numero ha effettuato un cambio di operatore |
| | | country_mcc | N/A* | - |
| | | country_code | N/A* | - |
| | | country_iso | N/A* | - |
| | | country_name | N/A* | - |
| | Portability | country_capital | N/A* | - |
| | | country_zone | N/A* | - |
| | | country_timezone | N/A* | - |
| | | country_long | N/A* | - |
| | | country_lat | N/A* | - |
| | | operator_mnc | N/A* | - |
| | | operator_name | T-Mobile D | Nome dell'operatore originario del numero |
| | | operator_alias | N/A* | - |

N/A*: valori al momento non disponibili.

| RISPOSTA NEGATIVA | | | |
|-------------------|--|---|--|
| "Response_Code" | "Response" | Descrizione | |
| - | MISSING USER VALUE oppure MISSING PASSWORD VALUE oppure MISSING NUMBER VALUE | Almeno un parametro della richiesta è mancante. Controllare i parametri inseriti | |
| - | INVALID USER OR PASSWORD | Username e/o password non corretti. Controllare username e/o password | |
| - | INVALID FORMAT NUMBER | Sintassi della numerazione errata. Controllare la sintassi della numerazione (utilizzare formato internazionale preceduto da + , 00 %2B) | |
| - | NOT ENOUGH CREDIT TO PERFORM THIS REQUEST | Credito esaurito | |
| - | SYSTEM ERROR | Errore generico di sistema | |
| - | CONNECTION_TIMEOUT | Timeout della richiesta HLR | |

Pagina 4 di 6





| 3 | Unknow subscriber | La numerazione SIM non esiste |
|----|-----------------------------|--|
| 4 | Teleservice not provisioned | Il servizio HLR non è attivo per questo numero/operatore |
| 5 | Call barred | Il servizio HLR non è attivo per questo numero/operatore |
| 8 | System failure | Errore generico nella richiesta HLR |
| 9 | Absent subscriber | Il numero è irraggiungibile o spento. Riprovare più tardi |
| 10 | Unknown response | Risultato HLR non previsto dal sistema |
| 32 | Not allowed | Si sta utilizzando un account non abilitato al servizio HLR |

46

In un'epoca come quella attuale, dove il consumatore finale è "bombardato" quotidianamente da una quantità enorme di informazioni e proposte, spicca il valore dell'SMS come canale di comunicazione aziendale: personale e immediato, risulta in grado di raggiungere sempre e in maniera efficace la fatidica soglia d'attenzione del consumatore.



